

Kontrola elektroinstalace MŠ Řezáčova 3

Konvektomat:

Pro instalaci nového konvektomatu (20kW) do kuchyně bude potřeba přivést kabel CYKY-J 5x6mm a odjistit jej jističem 32A/3 včetně proudového chrániče 4/40/0,03A a ochranného pospojení žlutozeleným vodičem CYA 6mm. Stávající rozvod, na který jsou zapojeny pečící trouby je proveden v kabeláži s hliníkovými vodiči o nedostatečném průřezu pro takový příkon.

Myčky na nádobí:

Pro myčky na nádobí s příkonem 3500W bude zapotřebí natáhnout kabel CYKY-J 3x2,5mm a odjistit kombinovaným jističem a chráničem 16/1N/B/003. Stávající rozvod do kuchyně, je proveden hliníkovou kabeláží o průřezu 1,5mm a odjištěn 10A jističi (nedostačující).